


Sirène intérieure  
 Nom du modèle: **Ajax HomeSiren**  
 Sirène intérieure sans fil


HomeSiren est une sirène sans fil avec un niveau de pression acoustique jusqu'à 105 dB. HomeSiren est connecté au système de sécurité Ajax à travers le protocole Jeweller, dont la communication a une portée de jusqu'à 2 000 mètres sans obstacles. Sa batterie dure jusqu'à 5 ans. Il a une LED (en plus de permettre de connecter un externe).

**IMPORTANT :** Ce guide d'utilisation rapide contient des informations générales sur HomeSiren. Avant d'utiliser l'appareil, nous vous recommandons de consulter le guide complet de l'appareil sur le site Web d'Ajax: [ajax.systems/support/devices/homesiren](http://ajax.systems/support/devices/homesiren)


**ÉLÉMENTS FONCTIONNELS**



- 1 - Indicateur lumineux
- 2 - Buzzer caché sous le maillage



- 3 - Panneau de fixation SmartBracket (La matrice est nécessaire pour faire fonctionner le saboteur en cas de tentative de démarrage de la sirène depuis la surface)



- 4 - Code QR
- 5 - Sabotage anti-sabotage
- 6 - Entrée de connexion pour LED externe
- 7 - Interrupteur On/Off

Pour allumer la sirène, appuyez sur l'interrupteur Marche / Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. La sirène se déclenche de la même manière. Si la sirène n'est pas connectée au Hub, elle s'éteindra automatiquement 6 secondes après l'activation.

**CONNEXION ET CONFIGURATION DE LA SIRÈNE**

La connexion et la configuration de la sirène se font via l'application mobile Ajax Security System. Pour établir la connexion entre la sirène et le Hub, ils doivent être situés l'un près de l'autre et suivre la procédure d'ajout de l'appareil.

Il est possible de configurer le niveau de pression sonore du buzzer (de 81 à 105 dB à 1 m de distance) et la durée de l'alarme (de 3 à 180 secondes pour chaque saut d'alarme) dans la configuration de l'appareil. L'indication peut également être activée lors de l'armement ou du désarmement du système. La LED de la sirène clignotera si le système de sécurité est actif.

Pour les versions du système d'exploitation Hub 2.03.000 ou ultérieur, il est possible de choisir les dispositifs dont l'alarme doit être activée par la sirène.

**SÉLECTION DE L'EMPLACEMENT DE LA SIRÈNE**

Lors de la sélection d'un emplacement d'installation pour HomeSiren, tenez compte de la distance de l'appareil au Hub et de la présence de tout objet empêchant la transmission du signal par radio.

**N'installez pas la sirène:**

1. En dehors des installations (à l'extérieur).
2. Dans les endroits où le signal acoustique peut être atténué (à l'intérieur des armoires, derrière les rideaux, etc.)
3. Près d'objets métalliques et de miroirs qui provoquent l'atténuation du signal radio.
4. Dans toute pièce où la température et l'humidité sont supérieures aux limites autorisées.


Avant de placer la sirène à la surface, effectuez le test de niveau de puissance du signal dans l'application Ajax Security System pendant au moins une minute. Cela permettra de vérifier la qualité de la communication entre l'appareil et le Hub et assurera une sélection adéquate de l'emplacement d'installation de l'appareil.

| Indicateur d'état                                      | Niveau du signal           |
|--|----------------------------|
| Éclairage avec un clignotement toutes les 1,5 secondes | Excellent niveau de signal |
| Clignote 5 fois par seconde                            | Bon niveau de signal       |
| Clignote 2 fois par seconde                            | Niveau de signal faible    |
| Il s'allume brièvement toutes les 1,5 secondes         | Pas de signal              |

Hauteur d'installation recommandée - 2,5 mètres ou plus.

**INSTALLATION DU DISPOSITIF**

1. Fixez le panneau SmartBracket à la surface en utilisant les vis incluses dans la boîte de l'appareil ou d'autres éléments de fixation tout aussi fiables.



2. Placez la sirène sur le panneau SmartBracket et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre - la DEL clignotera pour confirmer que le sabotage a été activé.

**CONTENU**

1. HomeSiren
2. 2 Batteries CR123A
3. Kit d'installation
4. Guide rapide

**INFORMATIONS IMPORTANTES**

Ce produit peut être utilisé dans tous les pays membres de l'Union européenne.

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53 / UE. Ils ont pris tous les tests radio essentiels.

**CE** ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE AUTRE D'UN MODÈLE ERRONÉ. ÉLIMINATION DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS

**GARANTIE**

La garantie de l'appareil Ajax Systems Inc. est valable 2 ans après l'achat et ne s'applique pas à la batterie fournie. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous devez d'abord contacter le service d'assistance technique. Dans la moitié des cas, les problèmes techniques peuvent être résolus à distance.

Le texte intégral de la garantie est disponible sur le site: [ajax.systems/warranty](http://ajax.systems/warranty)

Conditions générales d'utilisation: [ajax.systems/end-user-agreement](http://ajax.systems/end-user-agreement)

Support technique: [support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

|  |  |
|--|--|
| Type de notification                   | Acoustique                                 |
| Niveau de pression sonore              | 81-105 dB à une distance de 1 m (Réglable) |
| Buzzer fréquence                       | 3,4 ± 0,5 kHz                              |
| Tamper anti-sabotage                   | Oui  |
| Gamme de fréquence                     | 868.0–868.6 MHz                            |
| Puissance apparente rayonnée (PRA)     | 7.68 dBm / 5,86 mW (jusqu'à 25 mW)         |
| Modulation                             | GFSK                                       |
| Portée du signal radio                 | Jusqu'à 2 000 m (sans obstacles)           |
| Alimentation d'énergie                 | 2 piles CR123A, 3 V                        |
| La vie de la batterie                  | Jusqu'à 5 ans                              |
| Connexion pour LED externe             | Oui (puissance 3 V, 10 mA)                 |
| Plage de température de fonctionnement | De -10°C à +40°C                           |
| Humidité maximale                      | Jusqu'à 75%                                |
| Dimensions                             | 75 x 76 x 27 mm                            |
| Poids                                  | 97 g                                       |